

Таблица совместимости радиоканального оборудования PowerG с панелями PowerMaster

Указана версия внутреннего ПО PowerMaster, с которой обеспечивается совместимость радиоустройств

Модель	Описание	PowerMaster-10/30
<b>Брелки управления</b>		
KF-234 PG2	Брелок	до V13 и выше
KF-235 PG2	Брелок с индикацией статуса	V13 и выше
<b>Клавиатуры управления</b>		
KP-140 PG2	Светодиодная	до V13 и выше
KP-141 PG2	Светодиодная + Б/К считыватель	до V13 и выше
KP-241 PG2	Светодиодная + Б/К считыватель	до V13 и выше
KP-160 PG2	Сенсорная	V15 и выше
KP-250 PG2	LCD текстовая; английский вариант	V18 и выше
<b>Жетон</b>		
Prox tag	Б/К Жетон	клавиатуры (141/241/160)
<b>Тревожные кнопки</b>		
PB-101	Однокнопочное устройство	V18 и выше
PB-102	Двукнопочное устройство	V18 и выше
<b>Детекторы движения</b>		
Tower 30AM PG2	ПИК + Антимаскинг	V13 и выше
Tower 32AM PG2	ПИК + МВ + Антимаскинг	V16 и выше
MP-802 K9-85 PG2	ПИК + опция иммунитет от животных (ВКЛ/ВЫКЛ)	до V19 как NEXT; V20 все функции
CLIP PG2	ПИК Штора	V13 и выше
MP-862 PG2	ПИК Потолочный малая область обнар.	до V19 как NEXT; V20 все функции
MP-872 PG2	ПИК Потолочный большая область обнар.	до V19 как NEXT; V20 все функции
NEXT CAM K9 PG2	ПИК + Камера; с иммунитетом от животных	до V13 и выше
NEXT K9 PG2	ПИК с иммунитетом от животных	до V13 и выше
<b>Уличные детекторы</b>		
Tower 20AM PG2	Уличный ПИК	до V16 как NEXT/V16 и выше
Tower CAM PG2	Уличный ПИК + Камера	до V18 как NEXT/V18 и выше
MP-902 PG2	Уличный Смарт ПИК Шторка	до V19 как Tower 20/V20 все функции
MC-312 PG2	Смарт МК + Вход + Антимаскинг	до V19 как 302E/V20 все функции

Таблица совместимости радиоканального оборудования PowerG с панелями PowerMaster

Указана версия внутреннего ПО PowerMaster, с которой обеспечивается совместимость радиоустройств

Модель	Описание	PowerMaster-10/30
<b>Магнитный контакт/детектор ударов и вибраций</b>		
MC-302E PG2	МК + Вход	с V13 до V20 1зона/V20 2 разные зоны
MC-302V PG2	МК миниатюрный	до V13 и выше
MC-303 PG2	МК миниатюрный (замена MC-302V)	до V13 и выше
SD-304 PG2	МК + Удар + Вибрация + Антимаскинг	с V16 до V20 1зона/V20 разные зоны
<b>Разбития стекла</b>		
GB-501 PG2	ДРС	V13 и выше
GB-502 PG2	Смарт ДРС (замена GB-501)	до V19 как 501/V20 все функции
<b>Аварийные извещатели</b>		
GSD-441 PG2	Природный газ	V13 и выше
FLD-550 PG2	Протечка воды	V13 и выше
TMD-560 PG2	Датчик Температуры	V15 и выше
GSD-442 PG2	Угарный газ (CO)	V13 и выше
SMD-426 PG2	Пожарный дымовой	до V13 и выше
SMD-427 PG2	Пожарный дымовой + тепловой	до V13 и выше
SMD-429 PG2	Смарт Пожарный дымовой + тепловой (замена 426/427)	до V20 как 427/V20 все функции
<b>Сирены</b>		
SR-720B PG2	Внутренняя сирена	до V13 и выше
SR-730 PG2	Уличная сирена	до V13 и выше
SR-740 PG2	Уличная сирена (замена SR-730)	до V13 и выше
<b>Коммуникация</b>		
GSM-350 PG2	2G модем	до V13 и выше
WCDMA-3G	2G/3G модем	V19 и выше
<b>Ретрансляторы</b>		
RP-600 PG2	Ретранслятор	до V13 и выше
<b>IP модуль</b>		
PowerLink3.1	Модуль Ethernet	V17.3 и выше

\* Только 2 проводные зоны в системе